

GOCATOR1390 参数表

型号	1390
安装净距离(mm)	500
测量范围 MR (mm)	2,000
Z 方向线性度(+/- % Of MR)	0.10
线性度(Z, mm)	2.0
Z 方向分辨率(mm)	0.0250 - 0.0600
光斑尺寸(mm)	2.60
推荐外形尺寸(mm)	侧面安装外壳 30x120x277
可选外形尺寸(mm)	/
重量(kg)	1.25

Z 方向分辨率基于平均 128 次取样。可定制型号，激光等级以及包装。请联系上海美城智能科技有限公司，获取更多信息。规格说明基于标准安全等级的激光。Z 方向线性度和 Z 方向分辨率以及 Z 方向重复性会随着激光安全等级的改变而变化。请参考 Gocator 位移轮廓传感器系列用户手册，获取更多详细信息。

以下规格适用于全部 GOCATOR 1300 系列产品

扫描速度(Hz)	32,000
数据接口	千兆以太网
输入	差分编码器、激光安全控制器、触发
输出	2 路数字输出，RS-485 串口，Selcom 串行接口，1 路模拟输出(4-20mA)
输入电压(功率)	+24 到 +48 VDC (13 瓦);波动范围: +/- 10%
外壳	铝合金全封闭机身，IP67 防护等级
运作温度	0 到 50 °C
存储温度	-30 到 70 °C
抗震性	频率 10-55 Hz, X、Y 和 Z 三个方向上 1.5 mm 双向振幅，每个方向持续 2 小时
抗冲击性	15 克重量进行半正弦冲击，周期 11ms,从 X, Y, Z 三个方向正负冲击
扫描软件	基于浏览器的图形界面和开源 SDK (软件开发包)实现参数设置和三维数据实时可视化。提供开源 SDK、本地驱动以及支持标准工业协议方便与用户应用、第三方图像处理软件和 PLC 集成。

